

FLAMMA

FS05

多类型调制合集单块  
中文说明书

# 目录

---

|      |       |
|------|-------|
| 注意事项 | 01    |
| 特性说明 | 02    |
| 面板描述 | 03-04 |
| 操作说明 | 05-06 |
| 效果描述 | 06    |
| 技术参数 | 07    |

# 注意事项

---

**请在使用本产品前仔细阅读本文**

**电源：**

请使用指定的电源连接本产品。本产品需要内负外正 9V 300mA 的电源变压器。错误的电源可能会引起设备短路以及损坏设备。长时间不使用产品的时候，请断开电源。

**安全注意事项：**

1. 请仔细阅读本说明书
2. 请保存好本说明书
3. 注意所有警告事项
4. 遵循说明书指示
5. 请勿将设备靠近水源或湿度大的环境
6. 用干毛巾擦拭清洁
7. 请确保使用时远离收音机和电视机或者其他有磁场产生的设备，以免造成干扰。
8. 请勿暴力使用开关及控制元件。
9. 请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内。
10. 请勿摔落以及让本机受到冲击和过度按压。

# 特性说明

---

1. 高品质的立体声调制合集单块
2. 11种常用的调制效果满足多种风格需求
3. 7个可储存位置保存你喜爱的音色设置

# 面板描述



# 面板描述

- 01 **DC 9V:** 电源接口
- 02 **INPUT L (MONO) :** 1/4" 非平衡左声道输入（单声道输入时请连接此接口）
- 03 **INPUT R: 1/4" :** 1/4" 非平衡右声道输入
- 04 **OUTPUT L (MONO) :** 1/4" 非平衡左声道输出（单声道输出时请连接此接口）
- 05 **OUTPUT R: 1/4" :** 非平衡右声道输出
- 06 **RATE:** 效果速率调节
- 07 **TYPE:** 11档效果类型切换
- 08 **DEPTH:** 效果深度调节
- 09 **CTRL 1:** 特殊参数调节1
- 10 **CTRL 2:** 特殊参数调节 2
- 11 **SAVE/SELECT:**短按循环切换7个音色位置，长按为存储当前音色参数至该位置
- 12 **1-7号指示灯:** 指示当前的预置音色档位，分别用7种颜色指示
- 13 **踩钉指示灯:** 指示效果器状态，亮起代表效果器开启，熄灭代表效果器旁通
- 14 **踩钉:** 控制效果器开启/旁通

# 操作说明

---

## 1. 切换预置音色

短按SAVE/SELECT按键循环切换7档预置音色，LED指示灯指示当前选择的位置。

## 2. 音色调节与存储

改变当前音色的参数时，LED指示灯缓慢闪烁提示参数发生改变；长按SAVE按键，LED指示灯快速闪烁后停止，即保存成功；在未保存的状态下短按SAVE即为放弃存储并切换到下一档位的预置音色。

## 3. 恢复出厂设置

按住SAVE按键不放并接上电源开机，7个LED指示灯开始闪烁。松开SAVE按键，LED指示灯快速闪烁后停止即恢复出厂设置成功，未松开SAVE按键的时候断开电源则为放弃恢复出厂设置。

# 效果描述

| 档位 | 效果名称     | 效果描述                    | CTRL 1调节参数 | CTRL 2调节参数 |
|----|----------|-------------------------|------------|------------|
| 1  | CHORUS   | 频率范围宽广，<br>清晰自然的立体声合唱效果 | MIX        | TONE       |
| 2  | FLANGER  | 浑厚饱满的立体声镶边效果            | MIX        | FEEDBACK   |
| 3  | TREMOLO  | 基于三角波调制音量的颤音效果          | DUTY       | TONE       |
| 4  | PHASE    | 经典移相效果                  | MIX        | TONE       |
| 5  | VIBRATO  | 基于音高变化的怀旧颤音音色           | MIX        | TONE       |
| 6  | ROTARY   | 经典的旋转喇叭效果               | MIX        | TONE       |
| 7  | LIQUID   | 呈现流体听感的方波移相调制效果         | MIX        | TONE       |
| 8  | AUTO WAH | 通过频段扫频产生的自动哇音效果         | MIX        | TONE       |
| 9  | STUTTER  | 基于方波调制音量的断音效果           | DUTY       | TONE       |
| 10 | RING     | 基于环形调制得到的特殊效果           | PTICH      | TONE       |
| 11 | LOW BIT  | 降低音频采样率的降采样效果           | SMOOTH     | BIT RATE   |

# 技术参数

---

**输入:** 2个1/4"单声道接口 (阻抗4.7M Ohms)

**输出:** 2个1/4"单声道接口 (阻抗100 Ohms)

**工作电压:** 9V DC 内负外正 (切勿使用超过9V或极性相反的电源适配器)

**工作电流:** 300mA

**尺寸:** 69.82x121.5x50.65mm

**重量:** 0.298KG

**附件:** 随盒售后&保修卡, 随盒LOGO贴纸, 快速指导

